

OZNACZENIA

TG	Tablica główna typ RW 4x12
– – – – – –	Obwody 3x400V
----------	Obwody ochrony P. pożarowej sterowania rozłącznikiem głównym P.Poż typu FRX103/100 w tyablicy TG
————	Obwody 230V
	Gniazdo 230V/10A zwykłe p.t.
	J. w. lecz szczelne IP44
RTV	Gniazdo końcowe RTV+SAT 862MHz; 1,5dB p.t.
	Gniazdo telefoniczne RJ12 p.t.
	Wyłącznik alarmowy Wp-1s z przyciskiem „POŻAR” (*Elektromet*) n.t.

UWAGI WYKONAWCZE

1. Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDY 3x2,5mm² p.t.
2. Instalacje gniazd 3x400V wykonać przewodem YDY 5x2,5mm² p.t.
3. Gniazda wtykowe instalować w kuchni, w WC i w zmywalni 1,3,m nad podłogą w pozostałych pomieszczeniach gniazda instalować 0,3m nad podłogą
4. Gniazda RTV i telefoniczne instalować 0,3m nad podłogą
5. Tablicę TG instalować 1,6m nad podłogą
6. Przyciski P.Poż (Wp-1s) instalować 1,4m nad podłogą
7. Instalację gniazd RTV wykonać przewodem RG8 p.t.

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD WTYKOWYCH NA PARTERZE W ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA ODDZIAŁ INTERWENCYJNY POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI DZ. NR 1223/1

Inwestor : **Powiat Krośnieński Krosno Odrz. ul. Piastów 10B**

	Imię Nazwisko	Uprawn.	Podpis
Projektował	**mgr inż.. Leon Różczka**	**9/91/ZG**	
Sprawdził	**mgr inż. Jacek Bieliński**	**40/91/ZG**	
Data: Maj 2011r.	Skala: **1:100**	Nr rysunku: **E1**	